



## Specyfikacja Ledvance Belka LED Przełącznik 14W 1600lm - 840 Zimna Biel | 120cm



[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243824                              |
| EAN              | 4058075267046                       |
| Kod Producenta   | 4058075267046                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | LED SWITCH BATTEN 1.2M 14W/840 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                               |

### Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 1x36                               |
| Moc (W)                     | 14W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1600lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 114                                |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Power factor    | >0.50                 |
| Zawiera żarówkę | Tak                   |
| Długość         | 120cm                 |
| Rodzaj produktu | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dżuł     |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |
| Seria                  | LED SWITCH BATTEN |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 22   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**

